


DETUMANDO S.L



MANDO PROGRAMABLE DTM-TRI



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El mando a distancia que UD ha adquirido forma parte de la línea DTM (Detumando S.L). Están destinados exclusivamente para accionar automatizaciones para abrir y cerrar puertas de garaje. Sus características principales son los 8 micro interruptores, el condensador y sus dos botones. Permite duplicar las siguientes marcas: Autelco tx300t, Celinsa se-2, Celinsa sm-1, Celinsa se-11, Celinsa se-12, Celinsa c-2, Celinsa s-102 saw, Clemsa mt-2, Clemsa mt2h, Celinsa mt-2Y, Clemsa e-2, Doortech-1, Erreka barr-2, Erreka clem-2, Erreka Clmy-2, Erreka cyjc-2, Erreka jc-2, Erreka matz-2, Erreka smat-2, Jcm et-2, Jcm hibrid-2, Maticdoor-2 negr, Maticdoor-2 Az, Tecnodata mt-2, V2 Tps 1jmh, V2 Tps 1tc.

PROGRAMACIÓN

No es necesaria la utilización de máquinas especiales. Su programación es manual, de acuerdo a las siguientes instrucciones:

- 1.- Abrimos el mando en su parte posterior, destornillándolo con cuidado.
- 2.- Extraer la pila del mando.
- 3.- Colocar los micro interruptores en la misma posición que el mando original.
- 4.- Probar el mando duplicado en la instalación respectiva para constatar su funcionamiento.

Nota: Para que funcione el canal 2 y 3 del mando debe quitar el jumper del circuito interno del mando; de lo contrario le funcionará el canal 1 y 2.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- MARCA: DETUMANDO S.L
- MODELOS: DTM-TRI
- BOTONES: 2
- MICROSWITCH: -----
- TIPO DE PILA: 12 V
- COPIAR CON: DTM-TRI (según sea el caso)

Listado de compatibilidades del mando DTM-TRI con y sin jumper

MARCA	FRECUENCIA	JUMPER
Autelco tx300t	287	no
Celinsa se-1	287	no
celinsa se-2	287	no
Celinsa sm-1	287	no
Celinsa se-11	302	no
Celinsa se-12	302	no
Celinsa c-1	268	no
Celinsa c-2	268	no
Celinsa s-101saw	433	no
Celinsa s102saw	433	no
Clemsa mt-1	287	no
Clemsa mt-2	287	no
Clemsa mt-1H	268	no
Clemsa mt-2H	268	no
Clemsa mt-1Y	302	no
Clemsa mt-2Y	302	no
Clemsa e-1	287	no
Clemsa e-2	287	no
Doortech-1	257	no
Erreka barr 1	340	no
Erreka barr-2	340	si
Erreka Clem-1	287	no
Erreka Clem-2	287	no
Erreka clmy-1	302	no
Erreka clmy-2	302	no
Erreka cyjc-1	290	no
Erreka cyjc-2	290	si
Erreka jc-1	290	no
Erreka jc-2	290	si
Erreka matz-1	330	no
Erreka matz-2	330	si

MARCA	FRECUENCIA	JUMPER
Erreka smat-1	433	no
Erreka smat-2	433	si
jcm et-1	290	no
jcm et-2	290	si
jcm hibrid-1	310	no
jcm hibrid-2	310	si
jcm telematic-1	270	no
Maticdoor-1 Negr	300	no
Maticdoor-2 Negr	300	no
Maticdoor-1 Az	433	no
Maticdoor-2 Az	433	no
Tecnodata mt-1	287	no
Tecnodata mt-2	287	no
V2 Tps1jmh	302	no
V2 Tps1tc	287	no