



## MANDO PROGRAMABLE DTM- FLO



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El mando a distancia que UD ha adquirido forma parte de la línea DTM (Detumando S.L). Están destinados exclusivamente para accionar automatizaciones para abrir y cerrar puertas de garaje y similares; El DTM-FLO es compatible con el modelo evolutivo Nice-Flo 2r. Ya está programado, sólo hace falta darlo de alta en el receptor de acuerdo a las instrucciones abajo detalladas.

### PROGRAMACIÓN

Nuestro DTM-FLO no necesita programación especial; ya viene programado.

### Deberá darlo de alta en el receptor escogiendo una de dos opciones:

**1.-SI DISPONE DE UN MANDO NICE-Flo2r que ya esté dado de alta en el receptor,** procederemos de la siguiente manera: a) Situarnos a una distancia de 2 a 5 metros del receptor; b) Pulsar cualquier botón del mando virgen; c) Pulsar lentamente tres (03) veces cualquier botón del mando que ya esté dado de alta; d) Volveremos a pulsar 1 (una) vez el botón del mando virgen; e) Esperara que el Led (luz) se apague.

**2.-SI NO DISPONE DE UN MANDO QUE YA ESTÉ DADO DE ALTA, procederemos de la siguiente forma:** a) Pulsar el botón que se encuentra situado en la parte superior dentro del receptor; b) se encenderá el Led (luz) durante unos cinco segundos aproximadamente, antes que se apague deberá pulsar cualquier botón del mando virgen y cuando se apague el Led, soltar el botón del mando. C) Esperar unos segundos y volver a pulsar el mismo botón del mando virgen. D) Si la programación se realizó correctamente, el Led deberá parpadear tres (03) veces.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- MARCA: DETUMANDO S.L
- MODELO: DTM-FLO
- BOTONES: 2
- MICROSWITCH: -----
- FRECUENCIA: 433.92 MHz
- TIPO DE PILA: 12 V
- COPIAR CON: -----